


CHAVE MAGNÉTICA



Aplicação:

Comando automático, em grupo, da iluminação.

Deve ser acionado por um relé fotoelétrico, foto eletrônico ou térmico.

Descrição técnica:

Corpo: Alumínio repuxado, polido quimicamente e anodizado.

Contatos: Latão estanhado

Contato de carga: Normalmente Aberto (NA). A pedido poderá ser fornecido com contatos normalmente fechados (NF)

Fixação/instalação: Suporte de aço galvanizado a fogo

Possibilidade de giro: 360°

Acionamento Manual: Através de alavanca externa

Cabos de Ligação:

Preto: Linha/Fase

Vermelho: Carga

Branco: Neutro/Comum

Modelos:

6904- 1 X 30A

6905- 1 X 50A


6906- 2 X 30A

Produto	Quantidade máxima de lâmpadas a serem comandadas								Peso (kg)
	V.Sódio/V.Metálico/V.Mercúrio						Luz Mista		
	70W	100W	150W	250W	400W	1000W	160W	250W	
6904	21	15	10	6	4	1	30	20	1,053
6905	35	25	17	10	7	2	50	32	1,086
6906	2X21	2X15	2X10	2X6	2X4	2X1	2X30	2X20	1,605


DIAGRAMAS DE LIGAÇÃO

Modelos: 6904- 1 X 30A / 6905 – 1 x 50A


CHAVE MAGNÉTICA 127 V
MOD. 6904 / 6905



CHAVE MAGNÉTICA 220 V
MOD. 6904 / 6905




CHAVE MAGNÉTICA 220V FASE/FASE 380 V
MOD. 6904 / 6905




Modelo: 6906- 2 X 30A

CHAVE MAGNÉTICA 127 V
MOD. 6906



CHAVE MAGNÉTICA 220 V
MOD. 6906



CHAVE MAGNÉTICA 220V FASE/FASE 380 V
MOD. 6906

